



接口说明表

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义        | 功能        |
|----|------|------|-------------|-----------|
| P2 | J5   | 1    | IR-CUT      | IR-CUT 驱动 |
|    |      | 2    | IR-CUT      | IR-CUT 驱动 |
| P5 | J41  | 1    | R-LED       | 软红外接口     |
|    |      | 2    | Y-LED       | 硬红外接口     |
| P4 | J44  | 1    | GND         | GND       |
|    |      | 2    | RX0         | 调试串口      |
|    |      | 3    | TX0         | 调试串口      |
|    |      | 4    | RX1         | GPIO      |
|    |      | 5    | TX1         | GPIO      |
|    |      | 6    | W_LED       | 白光灯接口     |
| P1 | J1   | 1    | LED/PHY_ADO | 网络灯       |
|    |      | 2    | LED/PHY_AD1 | 网络灯       |
|    |      | 3    | ETHTX+      | 网口数据发送    |
|    |      | 4    | ETHTX-      | 网口数据发送    |
|    |      | 5    | ETHRX+      | 网口数据接收    |
|    |      | 6    | ETHRX-      | 网口数据接收    |

|    |     |   |         |        |
|----|-----|---|---------|--------|
|    |     | 7 | GND     | GND    |
|    |     | 8 | 12V 输入  | 12V 输入 |
| P3 | J40 | 1 | GND     | GND    |
|    |     | 2 | AC_INL  | 音频输入   |
|    |     | 3 | AC_OUTL | 音频输出   |